TECHNIC 6500 E AVR

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	TECHNIC
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	6.50
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Одна
Топливо	Бензин АИ92
Бак (л)	18
Расход при нагрузке 75% (л/ч) *	2.60
Автономия при нагрузке 75% (ч) *	6.90
Уровень звукового давления LwA дБ(А)	97
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	83
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	69

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Модель двигателя	CH440E
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Электро
Останов при низком уровне масла	Да
Объем двигателя (см3)	429
Объём масла, л	1.30

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Щёточный
Регулирование AVR	Да
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

1 розетка 230В 10/16А -автомат защиты
1 розетка 230В 32А -автомат защиты + счётчик отработанных часов

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81
Ширина (см)	55.50
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	101

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82
Ширина (см)	56.50
Высота (см)	60
Вес (кг)	104
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	634

Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей.

TECHNIC 6500 E AVR

PORTABLE POWER

Серия TECHNIC

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Панель управления, оснащённа счётчиком отработанных часов
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- AVR: Автоматическая регулировка напряжения

AVR регулирует электронным образом напряжение порядка +/- 2%, в соответствии с моделями. AVR исключает любой риск повреждения котлов, сварочных аппаратов или другого инструмента с электронной регулировкой.

ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА
Двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла низкий для бензиновых двигателей или давление масла слабое для дизельных двигателей Благодаря этой функции, электрогенератор великолепно защищён.

Серия TECHNIC
Большой временной промежуток между техническими обслуживаниями и абсолютная надежность для каждодневного профессионального применения.

TECHNIC 6500 E

Аксессуары. Документация.

Воронка

Эластичные опоры на раме

Аккумуляторная батарея без обслуживания

Руководство по использованию и обслуживанию

Эргономические ручки захвата

ОПЦИИ

	R02B	Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.
	R05M	Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.
	RKB1HD	Тележечный комплект
	RKS1	Комплект ЗИП для обслуживания двигателя
	RPM	Вилки на кабель всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В
	RPQ	Комплект заземления. Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².